## Инструкция по обновлению прошивки устройства Neoline EASYDRIVE с помощью Phoenix Card

## 1. Скачайте архив Phoenix Card и откройте приложение **PhoenixCard.exe**.

🏧 Phoenix Card.rar (пробная копия)				-		×
Файл Команды Операции Избранное Настройки Справка						
Побавить Изадань Такт Порсилото Узадить Понск Мастар			Е Сандертарий Зан			
дования извлеча тест просмотр удалита поиск мастер	информация	Антивирус	комментарии зац			
Phoenix Card.rar\Phoenix Card - RAR архив, размер исходных с	файлов 49 366 698	3 байт				~
Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32	^
🗟 fstool.dll	786 323	264 511	Расширение при	15.06.2020 13:26	09BC728F	
🗟 ImageOps.dll	245 892	49 113	Расширение при	15.06.2020 13:26	EDFB188D	
🗟 lmgDecode32.dll	53 248	19 489	Расширение при	15.06.2020 13:26	5AFE69EA	
🗟 lmgDecode64.dll	237 668	47 085	Расширение при	15.06.2020 13:26	07A1919A	
ini_fun.lhs	3 832	1 208	Файл "LHS"	15.06.2020 13:26	B4C9D3E9	
🗟 IniParasPIg.dll	45 056	12 133	Расширение при	15.06.2020 13:26	C204D509	
🗟 Langplg.dll	57 344	20 826	Расширение при	15.06.2020 13:26	744A5BD1	
🗟 LangPigex.dll	24 576	3 867	Расширение при	15.06.2020 13:26	A86A90B7	
LangPlgex_1.dll	24 576	4 204	Расширение при	15.06.2020 13:26	A86A90B7	
🗟 lua5.1.dll	630 862	128 759	Расширение при	15.06.2020 13:26	1801A2C7	
🚳 luaBase.dll	139 264	57 541	Расширение при	15.06.2020 13:26	3CB7EAD3	
🚳 luasocket.dll	24 576	3 366	Расширение при	15.06.2020 13:26	7DDA10E6	
Mbr2Gpt.dll	10 752	5 533	Расширение при	20.10.2021 20:03	10F477F3	
option.cfg	297	271	Исходный файл	13.07.2021 22:52	462457BD	
🗟 ParserManager.dll	82 944	37 585	Расширение при	06.07.2020 21:43	57BFDD30	
💶 PhoenixCard.exe	1 802 752	701 647	Приложение	14.07.2021 19:33	947FB91B	
PhoenixCard.lan	4 902	1 480	Файл "LAN"	05.10.2022 9:33	D6EA9057	
🔒 phoenixcard.pdf	526 628	320 878	Документ Adobe	21.04.2021 18:22	E5B3C199	
PhoenixCardFun.dll	301 056	124 410	Расширение при	08.07.2021 19:57	B2E241FD	
S PlgVector.dll	71 680	33 308	Расширение при	15.06.2020 13:26	FF8C8C31	
regbasefun.lhs	403	251	Файл "LHS"	15.06.2020 13:26	A96B0096	
regsocketfun.lhs	409	254	Файл "LHS"	15.06.2020 13:26	DCC151D6	
reguifun.lhs	303	186	Файл "LHS"	15.06.2020 13:26	F03FA08B	~
— 🖘 Выбрано: 1 файл, 1 802 752 байт Всего: 1 папка, 53 файл(а,ов), 49 366 698 байт						

2. Во всплывающем окне разрешите приложению вносить изменения в ваш компьютер.

В открывшемся приложении нажмите кнопку **Image**, укажите путь, по которому находится файл прошивки,

## затем нажмите кнопку Открыть.

Открытие						>
→ × ↑ <mark>·</mark> · :	Этот компьютер 🔹 Рабочі	ий стол  >  Обновлен	ние EasyDrive	🗸 🖸 Поиск в: Об	бновление EasyDr	Q
порядочить 🔻 Но	вая папка					?
🕨 📰 Изображения	^ Имя	^	Дата изменения	Тип	Размер	
<ul> <li>Музыка</li> <li>Объемные объе</li> <li>Побочий стол</li> <li>Покальный диси</li> <li>Я SDHC (E:)</li> <li>Библиотеки</li> </ul>	EasyDrive.img	•	03.08.2024 12:42	Файл образа диска	15 260 КБ	
<ul> <li>Видео</li> <li>Документы</li> <li>Ш Изображения</li> </ul>						
► INIY3ыка SDHC (E:) Сеть					/	

4. Вставьте карту памяти в компьютер, в приложении поставьте галочку на какую карту нужно записать прошивку и нажмите кнопку **Burn.** В колонке «Статус» вы увидите процесс обновления.

PhoenixCard	V4.2.8		>
Image	C:\Users\faan\De	esktop\Обновление EasyDri	ve\EasyDrive.img
Тип карты			
Produce	ct 🛛 Start U	p O Key Card	Burn Restore Refresh Drive
Список (Убед	итесь, что карта вст	гавлена и отображается в	списке. Отключите другие USB-устройства памяти)
Выбор	Буква	Размер	Статус
1	E	30436M	40%
Информация			
Message			
E:			
E: Start Burnin	ig		
E: [pheonix ca	ard_10]Burn Sucess		
E: [MBR]Burn	Sucess		
E: [JBURN SUCE E: [IMG File]Bu	ess urn Sucess		
<			>
Очистить	Помощь		Версия Закрыть

5. В случае удачной записи прошивки на карту памяти в поле «Информация» будет написано «Burn End...». ВНИМАНИЕ! Не форматируйте карту памяти после записи прошивки.

информация			
Message	📰 Microsoft Windows 🛛 🗙 🖊		^
D: []Burn Sucess D: [IMG File]Burn Sucess D: [DATA File]Burn Sucess D: Magic Complete D: Burn End	Чтобы использовать диск в дисководе Е:, сначала отформатируйте его. Вы хотите его отформатировать? Форматировать диск Отмена		
F			
-			¥
<			>
Очистить Помощь		Версия	Закрыть

- 6. Извлеките карту памяти из компьютера и вставьте в ваше устройство.
- 7. Вставьте кабель питания, дождитесь окончания установки прошивки.
- 8. После окончания установки извлеките кабель питания и карту памяти.
- 9. Подключите кабель питания, после включения устройства вставьте карту памяти и форматируйте её.
- 10. Устройство готово к использованию.

Прошивка обновлена.